

MANUAL ZEBRA LP2824 Y GK420T





© Efisat. Todos los derechos reservados

EFISAT+

Configuración y puesta a punto de Impresoras Zebra Lp2824 para Despacho:

Bajar los drivers para esta impresora si es de Windows XP bajarlos de la web del cliente Ingresando a:



Luego a:



Luego a:



Si es para Windows7

http://www.zebra.com/us/en/support-downloads/desktop/lp-2824.html

Drivers	Firmware	& Service Paci	ks	Software Utilities	Manuals	
Recomm	nended	Version	Ор	erating System		Download
ZebraDes 32/64 bit. Windows.	igner driver Certified for	v2.7.03.16	Win Win Win	dows XP, Windows Vista, W dows 2008, Windows 7, Wir dows Server 2012	indows 2003, ndows 8,	Download (8 MB) »

Ingresar a configuración de impresoras seleccionar la impresora y dejarla como predeterminada.

Luego en opciones colocar lo siguiente:

Memona de impresora			Fuentes del código de barras			
Fuer	ntes de comando	0	Coma	ndos persona	alizados	
Importar/	Exportar configu	raciones	Herran	nientas	Acerca de	
Opciones	Configuración	avanzada	Interpolac	són de colore	s Formato	
Configurad	ción					
N	úmero de copias	s: 🚺				
V	elocidad.	5	Ŧ	cm/s		
0	scuridad:	15	-			
	omatos-	l land	-		_	
	ormatos.	Userd	enned		•	
Formato d	e papel					
	em (Vertice	cal		
0		1 10/0	Horiz	Interes		
		ABCD		1001		
0) pulgada	EVALUATE .	girar	180.		
Tamaño						
٨	ncho: 5.	00				
A	tura: 3,	00				
	nimble					
Área no in	A REAL PROPERTY OF					
Área no in	a iada: 0	00	Supporta	- 0.00		
Área no in Iz	quierdo: 0,	00	Superio	e: 0,00		
Área no in Iz D	quierdo: 0, erecha: 0,	00 00	Superio	e: 0,00		
Área no in Iz D	quierdo: 0, erecha: 0,	00	Superio Inferior	0,00		

EFISAT

Luego ir al módulo despacho, en parámetros – configuración y elegir "Impresión ida y vuelta por ticket" y "Mostrar en pantalla".

ielección		
Ver horarios chofer	Impresión ida y vuelta por ticket Mostrar en pantalla	Aceptar
		Cancelar
ngreso		
ngrese minutos previos para d	lespachar: 15	

Lo que nos va a permitir que si el servicio generado tiene IDA y Vuelta se imprima en un mismo ticket y que nos salga una vista previa en pantalla de cómo quedaría.

TicketDespacho 🛛 😰				
32ID-	32VU			
14:18	15:18			
14:28	15:28			
14:38	15:36			
14:48	15:44			
14:56	15:54			
15:04	16:04			
15:14	16:14			

Se adjunta foto de una impresora con la configuración incorrecta.

		6 //	10-16				hop fa	-
07:35 07:47	06:41 06:49	07:09 07:18 07:23 07:35 07:47	06.20 06:24 06:31 06:37 06:41 06:49	07:00 07:18 07:23 07:35 07:47	06:24 06:31 06:37 06:41 06:49	p23 Ralia 06:53 07:01 07:04 07:09 07:18 07:23 07:35	empresa 06:00 06:10 06:20 06:24 06:31 06:31 06:37 06:41	And and a second

EFISAT+

Pruebas de impresión Si la página de prueba sale y las impresiones de despacho no Copiar el nombre de la impresora que figura en el XML



Pegarlo en el nombre de la impresora de la PC

Seg	bebnu	Configurad	xón del dispositivo	Acerca de
General	Compartir	Puertos	Opciones avanzadas	Administración del color
2				
Z .	ZERRA LP2824			
w				
bicación				
omentario:	Network Printer			
fodelo:	HP LaserJet Professio	nal P1606dn		
	Prefe	rencias Impr	imir página de prueba	
				I management i management

EFISAT-

Configuración y puesta a punto de Impresoras Zebra GK420t para Despacho

Primero deben tener la impresora apagada (la pueden dejar conectada con el USB pero siempre apagada).

Luego al instalar los driver para Windows 7 que esta en la página 2.



Deben elegir el modelo GK420t

Eabricantes:	Impresoras:	
2Designer	ZDesigner GK.420d ZDesigner GK.420d (EPL) 20esigner GK.420t (EPL) 20esigner GK.488d 20esigner GK.888d 20esigner GK.888t 20esigner GK.888t 20esigner GK.888t	2

Luego deben cambiar el nombre y seleccionar bien el puerto

Introduzca el nombre de su impresora. También, seleccione el puerto al cual está conectada. Cuando termine, seleccione <Siguiente> para instalar la impresora y añadir el icono a la carpeta de Impresoras.

LPT1:	Agregar Puerto
LI'12: LPT3:	
nul:	Borrar Puerto
SHREAX	
USB001	
XPSPort:	•

Lo del Font downloader lo destildan no hace falta.

Nombre de impresora: 🛛	Zebra LP2824	
uertos disponibles		
LPT1: LPT2: LPT3: nul: SHRFAX: USB001 XPSPort:		Agregar Puerto Borrar Puerto

Una vez instalado prenden la impresora con el usb conectado a la PC, van a ver en la parte inferior derecha de la pantalla de la pc un icono indicando que se está instalando un nuevo dispositivo.



EFISAT+

Lo clickean y les aparece esto.



Y destildan:



Y queda así



EFISAT



Luego ir a dispositivos e impresoras del Windows y dejamos como predeterminada



Luego ingresamos a preferencias de impresión



Establecemos los siguientes valores, presionamos aplicar y luego aceptar:

Memoria de impresora		Fuente	s del códig	o de ba	arras
Fuentes de comando	Î.	Coma	indos perso	naliza	dos
Importar/Exportar configuracio	ones	Herran	nientas	Ac	erca de
pciones Cor puración ava	nzada	Interpola	ción de col	ores	Formatos
Configuración					
Número de copias:	1				
Velocidad:	5	-	cm/s		
Oscuridad:	15	•			
Formatos.	Definid	o por el us	uano		•
Formato de papel					
• cm		 Verti 	ical		
C mm	127MID	O Hori	zontal		
C pulgada	VICC	🗌 girar	180°		
Tamaño					
Ancho: 5.00		_			
Altura: 3.00		-			
Área no imprimible					
Izquierdo: 0.00		Superio	vr: 0.	00	
Derecha: 0.00		Inferior	0.	00	

Y listo las impresiones deberían salir dentro del ticket



Para más información por favor consulte: www.efisat.net



© Efisat. Todos los derechos reservados. T.T.A.S.A. - EFISAT - Cafferata 3280 2000 Rosario - Santa Fe – Rep. Argentina Tel. (+54) 341-4312550 www.efisat.net